

# Pointeuses Seiko Précision QR 6550 & 6560

Appareils livrés prêts à fonctionner. . . une simple prise de courant suffit !!!

## - Lecture facile

Impression nette avec une large écriture

## - Impression rapide

Introduction et éjection automatique de la carte de pointage  
Reconnaissance du côté de la carte (mensuelle recto-verso)

## - Type de fiches variées

3 périodes de paie possible : semaine, quinzaine, mois  
Sélection du format de carte

## - Opérations efficaces

Pointage sur **6 colonnes** soit : 3 entrées et 3 sorties par jour  
Marquage des pointages irréguliers : retards-sorties anticipées

## - Haute sécurité

Double fermeture du système ; serrure et mot de passe à 4 chiffres pour protéger le programme

## - Différents formats d'impression

Sélection suivant 6 formats d'impression et 2 types de minutes : 1/60<sup>ème</sup> ou 1/100<sup>ème</sup> d'heure

## - Changement automatique de l'heure été / hiver

## - Mémoire de secours intégrée

Batterie de secours en lithium intégrée pour 3 années de protection de données

## - Option

Batterie de secours permettant la continuité des opérations de pointage pendant les pannes de courant

## Accessoires et consommables :

Fiches de pointage réf : FIC001  
Ruban encreur réf : RUB002  
Batterie Ni-Cd réf : QR-35004  
Casier  
de rangement de 25 fiches réf : CAS001  
de 10 fiches réf : CAS002

## Les différences

### QR-6560



- Grand écran rétro-éclairé
- 2 couleurs d'impression noire ou rouge mettant en évidence les anomalies de pointage
- Dispositif de déclenchement de sonnerie externe (sonnette)
- 5 mélodies intégrées

### QR-6550



- Décalage automatique des colonnes d'impression par programmation
- Marque spéciale '▲' pour les pointages irréguliers

IN	OUT	IN	OUT
831	11:17▲	14:22▲	17:16
842			17:09

### Impression en rouge des anomalies de pointage

REGULAR TIME				OVERTIME		
IN	OUT	IN	OUT			
8:10			17:03			
8:30	11:26	14:34	17:08	18:05	20:10	
8:25			17:14	18:17	0:28	
9:33			17:19			

### Spécifications :

Horloge : Digitale (date et Heure)  
Exactitude : Mensuel +/- 15 sec.  
Puissance : 120V AC ou 220-240V AC 50/60Hz 0,2A  
Dimensions : 172 x 218 x 122 mm  
Poids : Approx 1,9 kg

## HEUREKA ®

15, rue du Barbier Maes  
59800 LILLE  
Tél : 03.20.14.37.90  
Fax : 03.20.54.76.89

## Agence de Paris

69, rue Caulaincourt 75018  
Tél : 01.42.54.11.69

www.heureka.fr  
infos@heureka.fr